

# Akumulatorska bušilica - odvijač



## DDF485RFJ

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Napon akumulatora:            | 18 V - LXT                          |
| Kapacitet akumulatora :       | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah |
| Tip akumulatora:              | Li-ion                              |
| Broj obrtaja - 1. brzina:     | 0 - 500min <sup>-1</sup>            |
| Broj obrtaja - 2. brzina:     | 0 - 1.900min <sup>-1</sup>          |
| Kapacitet stezne glave:       | 1,5 - 13mm                          |
| Maks. bušenje (čelik Ø):      | 13mm                                |
| Maks. bušenje (drvo Ø):       | 38mm                                |
| Najveći obrtni moment: tvrd:  | 50Nm                                |
| Najveći obrtni moment: mekan: | 27Nm                                |
| Buka: zvučni pritisak:        | 74,0dB(A)                           |
| Buka: odstupanje (K):         | 3,0dB(A)                            |
| Vibracije: bušenje u metalu:  | 2,5m/s <sup>2</sup>                 |
| Vibracije: odstupanje (K):    | 1,5m/s <sup>2</sup>                 |
| Dimenzije (D x Š x V):        | 169 x 79 x 255mm                    |
| Težina prema EPTA -i:         | 1,7kg                               |
| Punjač za akumulator:         | DC18RC                              |
| Akumulator:                   | 2 x BL1830B                         |
| :                             | Makpac                              |



- Lagan i kompaktan, ali sa izborom 2 brzine
- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Gumirana mekana drška za veću kontrolu i udobnost
- Veća brzina rotacije i veći obrtni moment u odnosu na prethodne modele